

NORD Power Genius PRO


pokyny k připojení a konfiguraci měniče

Solax Power X3-Ultra (PARALLEL)


Varianta pro paralelní provoz více měničů

Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu **MASTER** měniče (**COM1**) konektorem RJ-45 (pin 1 = 485-A, pin 2 = 485-B).



2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)



Konfigurace měniče

Parametry komunikace (MASTER) : 9600 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax X3 Ultra**:
"Setting -> Advanced Setting -> Modbus" -> viz. obrázek

Modbus

Baud Rate

9600

Address

1

Stejné nastavení doporučujeme provést, také na jednotlivých **SLAVE** měničích. U **SLAVE** měničů postupně nastavte příslušnou Modbus adresu v posloupnosti.

(*SLAVE 1 = Adress: 2, SLAVE 1 = Adress: 3, atd.*)

Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius PRO.